

# MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO

| ESPECIFICAÇÕES: |         |   |    |  |
|-----------------|---------|---|----|--|
|                 | PRODUTO | EMBUTIDO MULTI SEM ABA 160              | 01 |  |
|                 |         | PARAFUSO BROCANTE PARA DRYWALL 3,5X40MM | 04 |  |

## **OBSERVAÇÕES GERAIS:**

- . Sempre desligar a rede elétrica antes de efetuar a ligação ou manutenção da luminária.
- . Respeitar a potência máxima indicada para o produto.
- . A limpeza do produto deve ser realizada apenas com tecido de algodão seco ou úmido em água e sabão neutro.

## **OBSERVAÇÕES DE INSTALAÇÃO:**

- . Este produto foi desenvolvido para instalação em forros de gesso.
- . Este produto possui uma fonte que deve ser alojada em local que permita o acesso para possíveis manutenções.
- . Obedecer a distância máxima de dez metros entre a luminária e a fonte.
- . Utilizar cabos de 1,5mm para ligação entre a luminária e a fonte.
- . Importante diferenciar as cores dos cabos negativos e positivos para ligação correta. A LIGAÇÃO ERRADA DOS CABOS NEGATIVOS E POSITIVOS PODE CAUSAR DANOS AO PRODUTO QUE NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA.
- . Cabo Preto: Negativo.
- . Cabo Vermelho: Positivo.
- . Para conexão dos cabos utilize conectores ou fitas adesivas homologados pela norma ABNT NBR NM 60454-2.

# Passagem elétrica Passagem elétrica Passagem elétrica Passagem elétrica Moldura móvel da lente

### Instruções de Instalação:

1. Faça a abertura no gesso de acordo com a medida indicada para a luminária. / 2. Remova a moldura da luminária com o auxílio de uma chave de fenda pequena. / 3. Ligue os cabos da luminária e fonte respeitando as polaridades negativa (preto) e positiva (vermelho). A LIGAÇÃO ERRADA DOS CABOS NEGATIVOS E POSITIVOS PODE CAUSAR DANOS

AO PRODUTO QUE NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA. / 4. Ligue a fonte na rede elétrica. / 5. Fixe a luminária no cesso utilizando os parafusos procapites. Siga as medidas indicadas no desenho para fixar os parafusos parafuso

